



Synology

Visual Station 960HD (VS960HD)

NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

| MODELLER | AÇIKLAMA |
|-----------------|--|
| VS960HD | Synology Visual Station 960HD NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı |

| İMALATÇI FİRMA | İTHALATÇI FİRMA |
|---|--|
| SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106, Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : +886 2 2552 1814 www.synology.com, info@synology.com | SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. 1065. CAD. 1280.SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr |

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !**

**CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablunun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- Cihaza sıvı döküldüğünde,
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.****• Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- **Uyarılar!**
 - Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
 - Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
 - Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
 - Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Synology Disk Station

Giriş

Synology NAS satın alımından dolayı sizi kutlarız. Synology NAS çok işlevli bir Ağa Bağlı Depolama sunucusudur, intranet yapınız içinde dosya paylaşım merkezi olarak hizmet verir. Ayrıca, çeşitli amaçlar için özel olarak tasarlanmıştır, web tabanlı Synology DiskStation Manager (DSM) ile aşağıdaki görevleri yerine getirmenize olanak sağlar:

İnternet üzerinde Dosya Depolayın ve Paylaşın

Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları İnternet üzerinde veya İnternet üzerinden kolayca dosya paylaşabilirler. Unicode dil desteği, farklı dillerdeki dosyaların Synology NAS'dan paylaşılmasını basitleştirir.

Güvenlik Danışmanı ile Ayarları Tarayın

Güvenlik Danışmanı, DSM ayarlarınızı ve Synology NAS'ınızı tarayan bir uygulamadır. Ayarlarınızı denetleyerek Synology NAS'ınızın güvende kalmasına yardımcı olacak değişiklikler önerir.

Dosyaları Web Tabanlı File Station ile Yönetin

Synology DiskStation Manager uygulamalarından biri olan File Station, kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü aracılığıyla Synology NAS üzerinde kolayca yönetmelerine olanak sağlar. Synology NAS üzerinde depolanan dosyalara bir mobil cihazla da erişebilirsiniz.

FTP üzerinden Dosya Aktarın

Synology NAS bant genişliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenli aktarmak için SSL/TLS üzerinden FTP ve davetsiz IP otomatik engelleme de kullanılabilir.

Dosyaları Cloud Station ile senkronize edin

Cloud Station, merkezi bir Synology NAS, birden fazla istemci bilgisayar, mobil ve Synology NAS aygıtlarınız arasında dosyaları senkronize etmeye olanak tanıyan bir dosya paylaşım hizmetidir.

iSCSI LUN'lar olarak Depolama Kapasitesini Paylaşın

Synology NAS birim alanınızın bir kısmını iSCSI başlatıcının alana yerel disk gibi erişimini sağlayacak şekilde iSCSI LUN olarak belirleyebilirsiniz.

Bilgisayar ve Sunucu üzerinde Dosyaları Yedekleyin

Bilgisayar verilerini Synology NAS üzerinde yedeklemek, Synology NAS verilerini veya iSCSI LUN'u harici bir sabit sürücü, başka bir Synology NAS, rsync-uyumlu bir sunucu, Amazon S3 sunucu, HiDrive yedekleme sunucusu vb. bir konumda yedeklemek üzere Synology NAS çeşitli yedekleme çözümleri sağlar.

Sunucu üzerinde Eğlence İçeriğinin Tadını Çıkarın

Download Station İnternette BT, FTP, HTTP, eMule ve NZB yoluyla Synology NAS'a dosya indirmenize izin verir. Medya Sunucusu ve iTunes desteği LAN içindeki bilgisayarların veya DMA aygıtların multimedya dosyalarını Synology NAS üzerinde yürütmelerine izin verir.

USBCopy veya SDCopy işleviyle, Synology NAS'ınız üzerindeki Copy düğmesine basarak dosyaları bir kamera veya SD kart üzerinden anında Synology NAS'a kopyalayabilirsiniz.

Video Station ile Videoları Organize Edin

Video Station, film, TV programı ve ev sineması koleksiyonlarınızı, video klipleri izleyip yürütebileceğiniz, Synology NAS'ınıza takılı bir USB DTV dongle ile dijital TV programları akışı ve kaydı yapabileceğiniz, İnternet'ten otomatik olarak alınan video metadata bilgilerini görüntüleyip düzenleyebileceğiniz bir medya platformunda düzenlemenize olanak tanır. Yürütme için iPhone ya da iPad aygıtınıza video akışı da yapabilirsiniz.

Fotoğrafları, Videoları ve Blogları Photo Station ile Paylaşın

Photo Station size karmaşık yükleme adımları olmaksızın İnternet üzerinden fotoğraf ve video paylaşma özgürlüğünü verir. Ayrıca, sizin hayatınızı ve düşüncelerinizi İnternet üzerinden kolaylıkla paylaşmanız için bir blog sistemi entegre edilmiştir.

Müziğin Tadını Her Zaman Her Yerde Çıkarın

Audio Station Synology NAS üzerinde depolanan, bağlı bir iPod'daki müziği ya da akıllı İnternet Radyo istasyonlarını bile dinlemenize olanak sağlar. İlaveten, bir web tarayıcısı ile İnternet yoluyla Synology NAS'dan müzik dinleyebilirsiniz.

Web Sitelerini Barındırın

Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini Web Station ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza imkan tanır.

IP Kameralarla Video Kaydedin

Surveillance Station ağ üzerindeki birden fazla IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmenize imkan tanır. Surveillance Station'ın web tabanlı yönetim arayüzüne erişerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak kaydedebilirsiniz.

Birden Çok Synology NAS Cihazını Yönetin

Synology CMS (Central Management System), birden fazla Synology NAS sunucusunu hızla ve kolaylıkla yönetmenizi sağlar. CMS yüklendikten sonra, Synology NAS sunucunuzu CMS Ana Bilgisayarı olarak, diğer sunucuları ise yönetilen sunucular olarak atayabilirsiniz. CMS Ana Bilgisayarı yönetilen sunucuları izlemek ve korumak için tek bir arayüz sunar.

Paket Merkezi ile Daha Çok Uygulama Keşfedin

Paket Merkezi, kullanıcıların çeşitli uygulamaları (paketler halinde paketlenmiş) kolayca yüklemeleri ve güncellemeleri için sezgisel kullanım ve rahatlık getirir. Yalnızca mevcut tüm uygulamalara göz atın ve ihtiyaçlarınızı en uygun olanları seçin. Hepsi sadece birkaç tıklama ile yapılabilir.

Yazıcı Sunucusu Kurun

Synology NAS sunucunuza bağlı USB veya ağ yazıcıları yerel ağ üzerinde istemci bilgisayarlar tarafından paylaşılabilir. AirPrint desteği yazıcıya bir iOS aygıtından yazdırmanıza olanak sağlarken, Google ürünlerini ve hizmetlerini kullanıyor olduğunuzda Google Cloud Print desteği yazıcıya yazdırmanıza olanak sağlar.

Synology Visual Station VS960 Tanımı


Synology VisualStation VS960HD, Synology Surveillance Station 8 ve sonrası için geliştirilmiş, kompakt, dayanıklı ve yüksek performanslı harici bir görüntüleme aygıtıdır. Sırasıyla 4K ve 1080p destekleyen çift HDMI çıkışlarıyla birlikte gelir ve 720p/10 FPS'de 96 IP kamera yayınına destekler. Bir Ethernet kablosunu takmanız, bir LCD monitör veya TV'ye bağlamanız, Synology Surveillance Station'da oturma açmanız yeterlidir; kendinize bir izleme istasyonu kurmuş olursunuz. Mekanik hareketli parçalar içermeyen VisualStation, titreşim ve donanım arızasına karşı daha dayanıklıdır. Rijit dış muhafazası ve optimize edilen tasarımı VisualStation'un -20°C ila 50°C arasındaki endüstriyel sıcaklık aralıklarında çalışmasını sağlar. Ayrıca, VisualStation EN45545 ve EN50155 sertifikalıdır.

Başlamadan Önce

Bu Synology ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. VS960HD, bilgisayar kullanmadan canlı görüntü ve kayıtları izlemenizi sağlar. Gözetleme aygıtlarınız üzerinde tam kontrol sağlamak için doğrudan VisualStation aracılığıyla Surveillance Station'da oturum açabilirsiniz.

VS960HD, 2 HDMI ekrana bağlanarak, bilgisayar olmadan Surveillance Station'un birçok özelliğini kolayca kullanmanızı sağlar.

Bu Donanım Kurulum Kılavuzu donanım kurulumunu tamamlamanıza ve VS960HD'yi Synology NAS/NVR ürününüzle eşlemenize yardımcı olacaktır.



Paket İÇeriĐi

| | | |
|---|---|---|
| Ana ünite x 1 | | AC güç adaptörü x 1 |
|  | |  |
| | | RJ-45 LAN kablosu x 1 |
| | |  |
| | | Donanım kurulum kılavuzu x 1 |
| | |  |
| | | s11 vida x 5 |
| | |  |
| BaĐlantı plakası x 1 | BaĐlantı adaptörü x 1 | s10 vida x 10 |
|  |  |  |

Bir Bakışta Synology VisualStation

Front



Right



Back



Left



| No. | Parça Adı | Konum | Açıklama |
|-----|----------------------------|--|--|
| 1 | Güç Göstergesi | Ön Panel | Sistem güç durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. "Ek B: LED Gösterge Tablosu". |
| 2 | Durum Göstergesi | | Sistemin durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. "Ek B: LED Gösterge Tablosu". |
| 3 | LAN Göstergesi | | Fan veya sıcaklık durumuna ilişkin uyarıları görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. "Ek B: LED Gösterge Tablosu". |
| 4 | Ses Giriş / Çıkış | Sağ Panel | Ses Girişine bir mikrofon bağlayın (sadece dahili hoparlörlere sahip kameralar için). Harici hoparlörleri veya kulaklıkları Ses Çıkışına bağlayın. |
| 5 | Güç Düğmesi | | VS960HD'yi açmak veya kapatmak için basın. |
| 6 | Güç Bağlantı Noktası | Arka Panel | AC güç adaptörünü buraya bağlayın. |
| 7 | LAN Bağlantı noktası | | LAN kablosunu buraya takın. |
| 8 | HDMI 2 | | HDMI kablosunu buraya bağlayın. 1080p (1920 x 1080, 60 Hz) çözünürlüğü destekler. |
| 9 | HDMI 1 | HDMI kablosunu buraya bağlayın. 4K (3840 x 2160, 30 Hz/60 Hz) çözünürlüğü destekler. | |
| 10 | USB 3.0 Bağlantı Noktası | Sol Panel | Buraya bir harici depolama aygıtını bağlayın. |
| 11 | USB 2.0 Bağlantı Noktaları | | USB fareyi, USB klavyeyi, kumanda kolunu veya diğer USB cihazları buraya takın. |

Güvenlik Talimatları

| | |
|---|---|
|  | Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın. |
|  | Ürünü her zaman sağ tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin. |
|  | Herhangi bir sıvının yakınına koymayın. |
|  | Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Nemli kağıt havlularla silin. Kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. |
|  | Ünitenin devrilmesini önlemek için, arabaların veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın. |
|  | Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun. |
|  | Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun. |
|  | Pil yanlış tip ile değiştirildiğinde patlama riski söz konusudur. Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın. |

CE

Kurulum ve Ayarlar


Kurulum için Aletler ve Parçalar

- Tornavida
- Bağlantı adaptörü (dahildir)
- Bağlantı plakası (dahildir)
- AC güç adaptörü (dahildir)
- RJ-45 LAN kablosu (dahildir)
- s10 ve s11 vidalar (dahildir)
- Bir VESA uyumlu monitör (opsiyonel)

Not: Monitörünüze VS960HD'yi bağlamanız gerekmiyorsa, lütfen "Girişlerin ve Çıkışların Bağlanması"na atlayın.

Bağlantı Setinin Takılması

- 1 VS960HD'yi üst tarafı alta gelecek şekilde düz bir çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin (G/Ç bağlantı noktaları size bakar halde). Verilen s10 vidalarını aşağıdaki resimde gösterilen dört noktaya takarak bağlantı plakasını VS960HD'ye bağlayın.



- 2 Kapatarak ve kendisine gelen bağlantıları sökerek monitörü hazırlayın. Ardından, monitörü aşağı bakar halde düz bir çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin (üst kenar sizden uzağa bakacak şekilde). Verilen s10 vidalarını monitör bağlantı tipinize uygun şekilde takarak bağlantı adaptörünüzü monitöre bağlayın.

Not: Bağlantı adaptörü hem MIS-D 75 hem de MIS-D 100 tipi VESA uyumlu bağlantı yüzeyleri ile uyumludur.

Her iki bağlantı tipi aşağıda gösterilmektedir:

MIS-D 75



MIS-D 100



Aşağıdaki şemada, verilen s11 vidaları MIS-D 100 tipi ile uygun şekilde takılmıştır:



3 VS960HD'yi bağlantı adaptörü üzerine yerleştirin (G/Ç bağlantı noktaları size bakar halde). Vida deliklerini hizalayın ve verilen s10 vidalarını aşağıda gösterilen dört noktaya takın.



Girişlerin ve Çıktıların Bağlanması

- 1 AC güç adaptörünün bir ucunu VS960HD'ye ve diğer ucunu bir elektrik prizine bağlayın.



- 2 LAN kablosunun bir ucunu VS960HD'ye ve diğer ucunu svicimize/ yönlendiricimize/hub'ınıza bağlayın.



- 3 HDMI kablosunun bir ucunu VS960HD'ye ve diğer ucunu monitörlerinize bağlayın. Aşağıdaki şemada, bir HDMI kablosu bağlıdır.



Not: VS960HD çift ekranı destekler. İki monitör bağlıyken, ekran ikizlenebilir veya genişletilebilir.

- 4 Bir USB sürücüyü VS960HD'ye bağlamak istiyorsanız, mavi USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın. Bu sizin için geçerli değilse, bir sonraki adıma atlayın.



- 5 USB fareinizi veya kumanda kolunuzu USB bağlantı noktalarından birine bağlayın. Bu sizin için geçerli değilse, bir sonraki adıma atlayın.



- 6 USB klavyenizi USB bağlantı noktalarından birine bağlayın. Bu sizin için geçerli değilse, bir sonraki adıma atlayın.



- 7 VS960HD yan panelindeki güç düğmesine basın. Ön yükleme sonrasında, VS960HD çevrimiçi hale gelir ve Synology NAS/NVR ürününüzle çalışmak için hazırdır.




Not: Çalıştırdıktan sonra, VS960HD önyüklemesinin tamamlanması on saniye kadar sürebilir. Bu sırada, ekran boştur.

Surveillance Station Yazılımını Kontrol Edin

VS960HD'yi Synology NAS/NVR ürününüze bağlamadan önce, tüm yeni özelliklerden faydalanmak için Surveillance Station'u Synology NAS/NVR ürününüzde sürüm 8.0.2 veya sonrasına güncellediğinizden emin olun.

Surveillance Station sürümünüzü kontrol etmek için:

- 1 Synology NAS/NVR'nizde oturum açın
- 2 Paket Merkezi'ne gidin.
- 3 Surveillance Station'u bulun ve tıklayın. Sürüm sayısı görüntülenir.




VS960HD'yi Synology NAS/NVR'nize bağlayın

VS960HD ağına bağlandığında ve çalıştırıldığında, Synology NAS/NVR ürününüze bağlamaya geçebilirsiniz.

VS960HD'yi Synology NAS/NVR'nize bağlamak için:

- 1 VS960HD'de **Surveillance Station** uygulamasını başlatın.
- 2 Surveillance Station ayrıcalığına sahip bir hesap ile Synology NAS/NVR'nizde oturum açın. Surveillance Station'un tüm özelliklerinden faydalanmak için, administrator grubuna ait bir hesap kullanabilirsiniz.



Daha Fazla Bilgi

Tebrikler! Artık VS960HD'niz kurulmuştur ve Surveillance Station tarafından desteklenen çeşitli özelliklerden tam olarak faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

Özellikler

Donanım

| Öge | VS960HD |
|--------------------------------------|--|
| Harici Bağlantı Noktaları | <ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 x 1• USB 2.0 x 2 |
| LAN | Gigabit x 1 |
| Boyut (Y x G x D) | 32 x 130 x 130 mm |
| Ağırlık | 380 g |
| Video Çıkışı | HDMI x 2 (İkizlenmiş ve genişletilmiş görüntü çıkışı) |
| Desteklenen Video Çıkışı Çözünürlüğü | <ul style="list-style-type: none">• HDMI1: 4k (3840 x 2160, 30 Hz/60 Hz)• HDMI2: 1080p (1920 x 1080, 60 Hz) |
| Ses Giriş / Çıkış | 3,5 mm Stereo Ses Jaki x 2 (Giriş / Çıkış) |
| Ajans Belgelemeleri | <ul style="list-style-type: none">• FCC Sınıf B • CE Sınıf B • BSMI Sınıf B |
| Dil Yerelleştirme | <ul style="list-style-type: none">• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu• Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文 |
| Çevresel Gereksinimler | <ul style="list-style-type: none">• Hat voltajı: 100 V - 240 V AC• Frekans: 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı: 32 ila 104°F (0 ila 40°C)• Depolama Sıcaklığı: -4 ila 140°F (-20 ila 60°C)• Bağıl Nem: %5 ila %95 Bağıl Nem |

Not: Model özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

Yazılım

| Öge | VS960HD |
|----------------------------|--|
| Canlı Görüntü Kanalları | Maksimum 96 Kanal (Her Kamera 720p, 10 FPS'de) |
| Video Sıkıştırma Biçimi | <ul style="list-style-type: none">• H.264 • H.265 • MPEG4 • MJPEG• H.264+ (Hikvision)• Akıllı Kodlayıcı (Zavio/VIVOTEK)• Zipstream (AXIS) |
| Ses Kodlayıcı | AAC • PCM • G711 • G726 • AMR |
| eMap | Evet |
| Anlık Görüntü | Evet (USB sürücüyeye kayıt) |
| PTZ | Evet (Sadece PTZ Kameralar için) |
| Devriye | Evet (Sadece Devriye Kameraları için) |
| Günlük Görüntüleyici | Evet |
| Donanım Yazılımı Yükseltme | Evet (USB sürücü yoluyla) |

Not: Model özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

Diğer Gereklilikler

| Öge | VS960HD |
|--------------------------|---|
| Surveillance Station | Sürüm 8.0.2 veya sonrası |
| Desteklenen IP Kameralar | Desteklenen IP kameraların tam bir listesi için www.synology.com adresini ziyaret edin. |

LED Gösterge Tablosu

| LED Gösterge | Renk | Durum | Açıklama |
|--------------|---------|---------------|--|
| Güç | Yeşil | Durgun | Güç açık |
| | Turuncu | Durgun | Önyükleme yapıyor / Kapanıyor |
| | Kapalı | | Kapatılmış |
| Durum | Yeşil | Durgun | Bir Synology sunucusunda oturum açıldı |
| | Turuncu | Durgun | Aşırı sıcaklık |
| | Kapalı | | Oturum açılmadı |
| LAN | Yeşil | Durgun | Gigabit ağ bağlandı |
| | | Yanıp sönüyor | Gigabit ağ etkin |
| | Turuncu | Durgun | 10/100 Mbps ağ bağlandı |
| | | Yanıp sönüyor | 10/100 Mbps ağ etkin |
| | Kapalı | | Ağ yok |

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen İnternet servisi alamıyorsanız İnternet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin "Nasıl Yapılır" dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

www.simet.com.tr

www.depoturk.com

www.synology.com

Synology[®]

CE2017

Declaration of Conformity

Name of Manufacture : Synology Incorporated
Address of Manufacture : 3F-3, No.106, Chang An W.Rd., Taipei, Taiwan
Product Name : VisualStation
Product Model : VS960HD
Type of Power : External AC adapter
Name of Representative in EU : Synology GmbH
Address of Representative in EU : Grafenberger Allee 125, 40237 Düsseldorf, Deutschland

We declare under our sole responsibility that the product conforms to the directives of EMC 2004/108/EC , LVD 2006/95/EC, and ROHS 2011/65/EU as attested by conformity with the following standards or other normative documents :

| Item | Description | Standard | Standard Issue Date |
|--------|--|--------------|------------------------|
| SAFETY | CB certified (AC adapter) | IEC 60950-1 | 2005+Am1:2009+Am2:2013 |
| EMC | Conducted & Radiated Emission Standard | EN 55032 | 2015+AC:2016 |
| | Limits for Harmonic Current Emissions | EN 61000-3-2 | 2014 |
| | Voltage Fluctuation and Flicker | EN 61000-3-3 | 2013 |
| | Immunity Standard | EN 55024 | 2010+A1:2015 |
| RoHS | RoHS 2.0 | EN 50581 | 2012 |

After preparation of necessary technical documentation as well as conformity of declaration, the CE marking can be affixed on the products.

Making: 

The type of battery use in our product is the Lithium Button Cell and conforms to the EU battery directive 2006/66/EC.

Kevin Liu / Product Manager
Synology Incorporated

YETKİLİ SERVİSLER

| NO | UNVAN | HİZMET YERİ ADRESİ | YETKİLİNİN ADI SOYADI | TEL/FAKS | VERGİ NO |
|----|--|---|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. | 1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA | SİBEL BEDİR | 312-472 87 87 312-472 31 31 | 7700412972 |
| 2 | ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ. | AKŞEMSETTİN MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:61/A KONYA | MUSTAFA TUĞ | 332-2472525 332-2473525 | 0800335054 |
| 3 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA | EMRE YILDIRIM | 312-4784466 312-4782266 | 1720116541 |
| 4 | BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş. | HALK SOK.NO:22/11 KIZILAY/ANKARA | İRFAN ÇUBEKÇU | 312-4336229 312-4318999 | 1920003238 |
| 5 | ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. | REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA | MEHMET ALİ ALTUN | 322-4577507 322-4578948 | 742032419 |
| 6 | DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ | HEDİYE ATEŞ | 258-2651353 258-2420120 | 3100054665 |
| 7 | ENKONET İLETİŞİM HİZ.BİLGİSAYAR TELEK.ELEK.ELEKTRONİK YANGIN VE GÜVENLİK SİS.LTD.ŞTİ. | BAĞLICA MAH.ZİRVE CAD.61-A / D.45-46 ETİMESGUT / ANKARA | MUZAFFER BUDAY | 312-2198191 312-2198190 | 7330383222 |
| 8 | EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ŞAZİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARI MANOLYA SİT.ALTİ B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ | ADEM BEKMEZ | 344-2354500 344-2354505 | 3240382420 |
| 9 | EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BUDAK MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.NO:42 YASEM İŞ MERKEZİ K:8 NO:808-809 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP | SÜLEYMAN ARIF AYDIN | 342-2154606 342-2154605 | 3240382420 |
| 10 | KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş. | GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ | HASAN ERSÖZLÜ | 352-2317747 | 5240157649 |
| 11 | KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN | A.UÇUR EREN | 362-2345812 | 4990052012 |
| 12 | KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA | KUDBEDDİN AYDIN | 242-3350042 | 5900487388 |
| 13 | MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. | GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA | MEHMET SOYLU | 312-2303695 | 9250122556 |
| 14 | PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU | ERCAN ÖKTENAY | 452-225 19 20 452-225 19 21 | 7330032316 |
| 15 | PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA | MUSA ELMALI | 312-4733585 312-4733565 | 8590500880 |
| 16 | SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA | LEVİN FİGEN OKUMUŞ | 312-229 87 92 312-230 20 13 | 7690008054 |
| 17 | ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU | ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY | MEHMET DOKUYUCU | 326-6133941 326-6138236 | 49735048482 |
| 18 | STAR GRUP TEKNOLOJİ İNŞAAT TAAH. ELEKTRİK MALZ. REKLAM MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | LALAPAŞA MAH. MUMCU CAD. NO:43 YAKUTİYE / ERZURUM | FATİH DEMİR | 442-2336565 | 7810537949 |
| 19 | ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU | TURGAY ŞAHİNOĞLU | 374-212 70 86 374-217 30 49 | 7980462223 |
| 20 | NAS GRUP BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ | PEYAS MH.466.SK.ÖNCÜOĞLU SİTESİ A BLOK KAT:1NO:2 KAYAPINAR MERKEZ/DİYARBAKIR | MURAT ÇAĞER | 412-2551230 412-2551230 | 6290488917 |
| 21 | TMT OTOMASYON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 2.OSB 2.CAD NO:12 İŞGEM YERLEŞKESİ YEŞİLYURT / MALATYA | SEDA DAĞLI | 422-5020288 | 8450328613 |